





High Quality Transformers

チョークコイル



L66 -13 チョーク



- 1) インダクタンス 10 H 以上
- 2) 周波数・測定レベル 60 Hz 5V
- 3) 直流重畳 100 mA MAX
- 4) 直流抵抗 150 Ω ± 20 %
- 5) 耐圧 1.5 kV
- 6) 試作時データ (2.35 A/mm²)

DC	0	50mA	75mA	100mA	125mA
Zopen	11K	4.8K	4.7K	4.5K	4.1K
概略L	29H	12.6H	12.4H	11.7H	10.7H



L66 -14 チョーク 約1080gr



- 1) インダクタンス 10 H 以上
- 2) 周波数・測定レベル 60 Hz 5V
- 3) 直流重畳 100 mA MAX
- 4) 直流抵抗 97 Ω ± 20 %
- 5) 耐圧 1.5 kV
- 6) 試作時データ (1.89 A/mm²)

DC	0	50mA	75mA	100mA	125mA
Zopen	9.2K	4.6K	4.4K	4.3K	3.7K
概略L	24H	12H	11.4H	11.1H	9.5H



L66 -15 チョーク 約1080gr



- 1) インダクタンス 5 H 以上
- 2) 周波数・測定レベル 60 Hz 5V
- 3) 直流重畳 200 mA MAX
- 4) 直流抵抗 70 Ω ± 20 %
- 5) 耐圧 1.5 kV
- 6) 試作時データ (3.11 A/mm²)

DC	0	50mA	100mA	150mA	200mA	225mA	250mA
Zopen	2.8K	2.8K	2.6K	2.3K	2K	1.7K	1.3K
概略L	7.4H	7.4H	6.9H	6.1H	5.3H	4.5H	3.4H



L66 -16 チョーク 約1150gr



- 1) インダクタンス 2 H 以上
- 2) 周波数・測定レベル 50 Hz 5V
- 3) 直流重畳 0.35 A MAX
- 4) 直流抵抗 42 Ω ± 20 %
- 5) 耐圧 1.5 kV
- 6) 試作時データ (4.68 A/mm²)

DC	0	0.1A	0.2A	0.3A	0.35A	0.4A	0.45A
Zopen	1.2K	1.02K	0.97K	0.86K	0.79K	0.47K	0.345K
概略L	3.8H	3.2H	3.0H	2.7H	2.5H	1.4H	1H

L66 -17 チョーク 約1020gr



- 1) インダクタンス 50 H 以上
- 2) 周波数・測定レベル 60 Hz 5V
- 3) 直流重畳 30 mA MAX
- 4) 直流抵抗 920 Ω ± 20 %
- 5) 耐圧 500 V
- 6) 試作時データ (1.74 A/mm²)

DC	0	10mA	25mA	30mA	35mA
Zopen	31K	29.8K	25.3K	20.8K	13.8K
概略L	82H	79H	67H	55H	36H

約930gr