# High Quality Transformers

## ハイブリッドトランス

| 品　名 | インピーダンス（Ω） | | 周波数特性 (Hz) | dB | 定損失 dB | レベル dBm | 直流重畳 mA | タイプ | 結線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBT-1 | 600：600/600 | 300 | 100 ～ 10k | ± 1.0 | 1.5 | ＋ 5 | 0 | 19-8PP,WP | 6 |
| HUT-1 | 600：　1.2K | | 200 ～ 7K | ± 1.5 | 2.0 | ＋ 5 | 0 | 19-6PP | 2 |
| HVT-1 | 600：600/600 | 300 | 200 ～ 7K | ± 2.0 | 2.0 | ＋ 5 | 0 | 19-8PP,WP | 6 |
| HVW-1RA | 600：600/600 | 600 | 100 ～ 10K | ± 1.0 | 1.5 | ＋ 5 | 0 | TP B | 17 |
| HVW-2RA | 600：600/600 | 600 | 300 ～ 7K | ± 2.5 | 2.0 | ＋ 10 | 80 | WBT2 | 17 |
| HVW-3RA | 600：600/600 | 600 | 300 ～ 7K | ± 2.5 | 2.0 | ＋ 12 | 80 | WCT1 | 17 |

## マイクロフォンインプット，ライントランス

| 品　名 | インピーダンス Ω | | Ω | 周波数特性 (Hz) | dB | 定損失 dB | レベル dBm | タイプ | 結線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SML-45 | 600 | : | 1.2K | 50 ～ 15K | ± 1.5 | 2.0 | － 6 | 0-23 | 12 |
| SML-47 | 600 | : | 7K | 50 ～ 15K | ± 1.5 | 2.0 | － 6 | 0-23 | 12 |
| SML-48 | 600 | : | 10K | 50 ～ 15K | ± 1.5 | 2.0 | － 6 | 0-23 | 12 |
| SDH-44 | 600 | : | 600 | 50 ～ 20K | ± 1.0 | 2.5 | 0 | Ha | 15 |
| SDH-46 | 600 | : | 2.4K | 50 ～ 20K | ± 1.0 | 2.5 | 0 | Ha | 15 |
| SDH-48 | 600 | : | 10K | 50 ～ 15K | ± 1.0 | 2.5 | 0 | Ha | 15 |
| SDA-44 | 600C.T | : | 600C.T | 30 ～ 20K | ± 0.5 | 1.5 | 0 | TPA or TPA-0 | 13 |
| SDA-45 | 600C.T | : | 1.2K | 30 ～ 20K | ± 0.5 | 1.5 | 0 | TPA or TPA-0 | 12 |
| SDA-46 | 600 | : | 2.4K | 30 ～ 20K | ± 0.5 | 1.5 | 0 | TPA or TPA-0 | 15 |
| SDA-47 | 600 | : | 7K | 30 ～ 20K | ± 0.5 | 1.5 | 0 | TPA or TPA-0 | 15 |
| SDA-48 | 600 | : | 10K | 30 ～ 20K | ± 0.5 | 1.5 | 0 | TPA or TPA-0 | 15 |
| SDA-444 | 600 | : | 600,600 | 30 ～ 20K | ± 1.0 | 1.8 | 0 | PA or PA-0 | 14 |

## スピーカー，アウトプットトランス

| 品　名 | インピーダンス Ω | | Ω | 周波数特性 (Hz) | dB | 定損失 dB | レベル W | タイプ | 結線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSG3008 | 300 | : | 8 | 200 ～ 7K | ± 1.5 | 1.5 | 0.1 | 19-5PP,WP | 1 |
| WSB5008 | 1.2K | : | 8 | 100 ～ 10K | ± 1 | 1.5 | 0.1 | 19-5PP,WP | 1 |
| WSG3308 | 3.3K | : | 8 | 200 ～ 7K | ± 1.5 | 1.5 | 0.2 | 28-11WP | 1 |
| WSG8008 | 10K | : | 8 | 200 ～ 7K | ± 1.5 | 1.5 | 0.2 | 28-11WP | 1 |
| WSG04008 | 40 | : | 8 | 200 ～ 10K | ± 1.5 | 1.5 | 1 | 35-10 | |
| WSG4004 | 600 | : | 4 | 100 ～ 10K | ± 1.2 | 1.5 | 3 | 41-13 | |
| WSG1008 | 100 | : | 8 | 100 ～ 10K | ± 1.2 | 1.5 | 30 | 66-35 | |
| 0PT-1 | 5Kpp,NF | : | 4,8,16 | 50 ～ 30K | ± 1.5 | 1.5 | 15 | 76-30 | |
| 0PT-2 | 8K | : | 4,8,16 | 50 ～ 25K | ± 1.5 | 1.5 | 25 | 76-40 | |
| 0PT-3 | 8Kpp,NF | : | 4,8,16 | 50 ～ 50K | ± 1.5 | 1.5 | 30 | 76-50 | |

## ベルトランス

| 品　名 | 周波数 | 入力電圧 | 出力電圧電流 | | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| WRT-1 | 18Hz | 10V | 70V/1mA | 55V/13mA | 35-13 |
| WRT-2 | 18Hz | 7V | 80V/8mA | 70V/13mA | 41-17 |
| WRT-3 | 18Hz | 7V | 80V/13mA | 55V/100mA | 60-25 |

〔㈲コウエイ様カタログによる〕